

雨鸟DB系列接线器

轻松接线

Install Faster

当您的安装人员在施工现场进行不计其数的电线连接时,为何让不必要的工作步骤减慢他们的速度?

使用雨鸟的DB系列接线器,他们能更快地完成工作。雨鸟接线器可快速安装,为控制器提供可靠的防潮密封,以及可靠的阀门电气连接。

简化库存

这是您将需要的唯一接线器!
适用于双线解码器控制系统。

- 用于标准控制器、阀箱和土壤水分传感器
- 电线组合范围,美标22 GA至8 GA
- 用于24至600伏交流电连接
- UL 486D认证,可直接埋设

避免回调

查找并修复腐蚀电线会浪费您的工作时间和金钱。避免不必要的服务回调。使用雨鸟DB系列接线器,实现可靠的连接。

- 应力释放件确保电线牢固,不会被分开
- 防水硅酮密封胶防腐蚀
- UV材料确保即使长时间暴露在阳光下,也不会降低产品性能



UV保护事项

暴露在太阳的紫外线中,会损坏在工作人员货车上货物架中的无保护层塑料。尽管许多品牌都提供UL认证的产品,但雨鸟是唯一提供UV保护的品牌。UV测试的结果有着明显的差异。暴露在相同的一段时间和相同强度的紫外线下,同行对比的直埋式接线器出现裂纹。您的接线器需要UV保护!

规格

- 最大额定电压: 600伏
- 额定温度: 221°F (105°C)
- 硅酮密封胶温度: -45°F至400°F (-43°C至204°C)

尺寸

- 高: 3 1/16英寸 (9.37厘米)
- 宽: 3 1/16英寸 (9.37厘米)
- 厚: 1 3/16英寸 (3.02厘米)

如何订购

DB	T0	20
型号	数量	20: 1包20个接线器
T0: 茶色接线螺帽		
RY: 红黄接线螺帽		
DB: 直埋式硅胶管		



5 x 14 AWG



2 x 14 AWG



2 x 14 AWG

电线组合 (实心线和绞线)

DBT020	
1-2 #10	2-6 #18
1-4 #12	1 #8 w/2 #14
1-5 #14	3 #12 w/3 #18
2-6 #16	3 #14 w/2 #18

所列组合只是最常见电线组合的样本。

DBRY20	
2-3 #10	2#18
2-5 #12	1 #8 w/2 #18
2-5 #14	3 #10 w/1 #18
4-6 #16	3 #12 w/3 #18
3 #14 w/2 #18	

DBT020 安装说明

重点: 安装或拆除接线器之前, 请关闭电源。使用的产品符合当地和国家规范。

1. 剥线尺寸为 $\frac{1}{2}$ 英寸 (12.7毫米)。



2. 无需预扭。把被剥线放一起使末端一致。轻微地引导绞线。对齐任何磨损的绞线或导线。**(图1)**

3. 把电线推进旋接接线器并旋上, 直到看到电线旋上两圈。**(图2)**



4. 把接头插入密封胶管的底部。**(图3)**



5. 把电线置于线槽中, 并清除开口和导线周围的密封胶。

6. 盖上盖子, 确保牢固地扣住。**(图4)**



DBRY20 安装说明

重点: 安装或拆除接线器之前, 请关闭电源。使用的产品符合当地和国家规范。

1. 剥线尺寸为 $\frac{3}{8}$ 英寸 (15.9毫米)。



2. 无需预扭。把被剥线放一起使末端一致。轻微地引导绞线。对齐任何磨损的绞线或导线。**(图1)**

3. 牢牢地把电线推进旋接接线器, 顺时针扭转接线器直到扭紧。**(图2)**



4. 把接头插入密封胶管的底部。**(图3)**



5. 把电线置于线槽中, 并清除开口和导线周围的密封胶。

6. 盖上盖子, 确保牢固地扣住。**(图4)**



雨鸟贸易 (上海) 有限公司

地址: 上海市秀浦路3999弄25幢,
邮编201319
电话: 021-38256360
传真: 021-38256360
www.rainbird.com.cn